כיתה א' | חשבון ומתמטיקה | שיעור 2 מתוך 4 | 45 דק' | מתאים לממלכתי ולממלכתי-דתי

משלימים ל-10

🎯 מטרות השיעור

- התלמידים יכירו את כל זוגות המספרים שסכומם 10
- התלמידים ישלימו מספר נתון ל-10
- התלמידים ישתמשו בהשלמה ל-10 כדי לחשב מהר

📖 הסבר למורה

השלמה ל-10 היא אחת המיומנויות החשובות בכיתה א'. זוגות המספרים שסכומם 10 הם: 0 ו-10, 1 ו-9, 2 ו-8, 3 ו-7, 4 ו-6, 5 ו-5. כדאי להמחיש אותם במסגרת עשר (שתי שורות של 5 משבצות) ועל אצבעות הידיים: אם מרימים 7 אצבעות, נשארות 3 למטה. שליטה בזוגות האלה מקלה מאוד על חיבור וחיסור עד 20 בהמשך.

👩‍🏫 פעילות בכיתה

חומרים: מסגרות עשר, פקקים בשני צבעים, קלפי מספרים 0-10

1. פתיחה: המורה מרימה כמה אצבעות, והתלמידים אומרים כמה אצבעות חסרות כדי להגיע ל-10.
2. עבודה עם מסגרת עשר ושני צבעים של פקקים: ממלאים 10 משבצות בשני צבעים ורושמים את התרגיל (למשל 6 + 4 = 10).
3. משחק זיכרון בזוגות: מוצאים קלפים שסכומם 10.
4. מילוי דף העבודה.

💡 הערות למורה

למתקשים: להשאיר מסגרת עשר על השולחן במשך כל התרגול. למתקדמים: להשלים גם ל-20 (למשל 13 ועוד כמה הם 20).

📝 בדף העבודה

משלימים ל-10: 9 תרגילים, ומחוון מלא בעמוד השני.

מחוון: משלימים ל-10

.1	3
.2	6
.3	1
.4	8
.5	5
.6	1
.7	4
.8	3 ו-7
.9	7